



## Caractéristiques Ledvance Luminaire LED de surface Orbis Sparkledot 32W - 830 | Click Sensor

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Réf.             | 243901                                  |
| EAN              | 4058075472891                           |
| Marque           | Ledvance                                |
| Nom du fabricant | ORBIS SPARKLEDOT440 32W830 CLICKSENLEDV |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 32               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2250             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 70               |
| Facteur de puissance              | >0.70            |
| Référence Article                 | Hublot LED       |

## Informations de l'appareil

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Luminaire par Type   | Residential                |
| Indice de Protection | IP20                       |
| Protection Impacts   | IK00                       |
| Couleur du Luminaire | Blanc                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie        | ORBIS                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 440 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**